

Satel Integra riasztóközpont leírása

Bekapcsolás:

A készülék egy négyjegyű kóddal élesíthető (gyári kód: 1234 vagy 1111), a kód után #-et kell nyomni. Pl.: 1 2 3 4 #

Opcionálisan a különböző élesítési módok a funkció nyilakkal is elérhetőek ha úgy lett programozva a rendszer.

Ezen funkció nyilak a :↑ ↓ ← →

Amennyiben több élesítési üzemmóddal vagy területtel rendelkezik a rendszer, akkor a kód # után a kezelő a következőt írja ki.

1. mindent élesít: ebben az esetben az összes terület/partíciót élesíti a rendszer), ezt a funkciót a # vagy az OK gomb megnyomásával fogadtathatjuk el.

2. Kiválasztottak élesítése: ebben az esetben egyenként kiválaszthatjuk, hogy melyen területeket szeretnénk bekapcsolni. Miután beléptünk a menübe a kezelő felsorolja a létező területeket. A kezelő felső sarkában vagy egy pötty vagy egy I betű jelenik meg az I jelenti a terület kiválasztását. Bármelyik numerikus gombbal (1-9) változtathatjuk, hogy a terület be legyen -e kapcsolva. Ha megtörtént a területek kiválasztása akkor #-el vagy az OK gombbal fogadtathatjuk el.

Ha véletlenül a kódot elütöttük akkor nem szabad egyből újratekenni (mivel a rendszer ezt egy folyamatos számsornak látná), hanem az elütés után egy *-ot kell ütni ezzel töröljük a már benne lévő számsort és előlről kezdhetjük a beélesítést a jó kóddal.

Ezzel megkezdődött az élesedési folyamat amit a klaviatúra csipogással jelez amint a készülék elhalgat a rendszer éles (a kimeneteli késleltetés állítható általában 20-30 mp).

Nem lehet bekapcsolnia rendszert ha a nyitásérzékelővel felszerelt nyílászárók valamelyike nyitva van (általában főbejárat) .

-Nappali mód: ebben a módban a készülék az összes érzékelőt aktivizálja, ehhez az szükséges, hogy a bekapcsoláskor a bejáratú ajtók illetve garázs ajtó (ha van) zárva legyenek. (opcionális)

A készüléket még belülről élesítjük majd az élesedési idő alatt hagyjuk el a házat. Így az egész épület aktív, mivel érzékelté, hogy elhagytuk a házat.

Opcionálisan távirányítóval is bekapcsolható a nappali élesítési mód.

-Éjszakai mód: Ebben az esetben a készülék csak az előre beprogramozott érzékelőket aktivizálja, így a nem aktív érzékelőknél lehetséges mozgás pl.: hálószoba, fürdőszoba... Ha a rendszer el lett látva héjvédelemmel akkor általában az éjszakai üzemmódban csak a nyitásérzékelők az aktívak és benn, szabad mozgást enged.

Bekapcsolása A.: (opcionális)

Ezt a módot úgy érhetjük el, hogy a készüléket szintén belülről élesítjük de a kimeneteli késleltetés alatt a házat nem hagyjuk el, tehát egyik bejáratú ajtót sem nyitjuk ki. Így a készülék érzékeli, hogy benn maradtunk.

Bekapcsolás B.: (opcionális)

Programozástól függően lehet, hogy valamelyik funkció nyíllal lehet az éjszakai üzemmódot elérni tehát valamelyik nyíl :↑ ↓ ← → majd a #

Opcionálisan távirányítóval is bekapcsolható az éjszakai élesítési mód.

Kikapcsolás: A készülék egy négyjegyű kóddal lehet kikapcsolni (gyári kód: 1234 vagy 1111 ez a kód megegyezik a bekapcsoló kóddal), a kód után #-et kell nyomni.

Pl.: 1 2 3 4 #

Ha több területtal rendelkezik a rendszer akkor a készülék megkérdezi, hogy mindent kiélesít vagy kiélesítés kiválasztva. Ebben az esetben ugyanúgy kell eljárni, mint bekapcsolásnál.

Ha téves kódot ütöttünk be akkor ugyan olyan módon kell eljárni, mint a beélesítésnél.

A bejövetelel késleltetés (általában 15-30-mp), ha belép a házba ennyi mp-e van arra, hogy a készüléket kikapcsolja, ez idő alatt a klaviatúra csipog. Ha ez idő alatt hajtja végre a hatástalanítást a készülék kikapcsol.

Ha a bejövetelel késleltetés alatt a készüléket nem hatástalanítják akkor riasztás generálódik, ami szirénázással (3 perc) illetve telefonhívással párosul (opcionális), ebben az esetben is klaviatúrával hatástalanítható a rendszer a már leírt módon. Amint a rendszert kikapcsoljuk a telefonhívás és szirénázás megszűnik, és a következő telefon számokat már nem értesíti.

Ha a telefonhívás gsm- vonalon keresztül történik akkor a riasztás törlése nem állítja le a Telefonszámok hívását. Mindenkit kiértesít és mindenkinek küld sms-t.

Opcionálisan távirányítóval is kikapcsolható a riasztórendszer

Felhasználói menü

A felhasználói menübe a kód + * gombbal lehet belépni. A menüben a ↑ ↓ gombokkal tudunk lépkedni a különböző menüpontok között. Valamely menüpontba való belépéshez a #-gombot kell megnyomni (Ha a kezelőegységen van OK.-gomb akkor azt is használhatjuk a menüpontba való belépéshez)

Kilépéshez a *-gombot kell megnyomni.

Különböző felhasználói szintekhez (mester, felhasználói), különböző menük érhetők el. A mester kódnál az összes menüpont elérhető, míg a felhasználói menüben nem minden menüpont érhető el.

Menüpontok:

1. Élesítési mód /hatástalanítási mód : menüből kiválasztható, hogy melyik partíciót (ha van több), és melyik módot (ha van több pl.:nappali, éjszakai) szeretnénk bekapcsolni.
2. Riasztás törlése : bizonyos esetben a kód # csak kikapcsolja a rendszert (nem szirénázik, de a piros „riasztás” led még világít) ekkor a menüből kell külön törölni a riasztást
3. Kód változtatás:
A kód megváltoztatásához a régi (lecsereleendő) kódra van szükség. Illetve első átállításkor a gyári kódra (1 2 3 4 vagy 1 1 1 1)
A kód után *-ot ütünk amivel egy felhasználói menübe lépünk be. Ebből a menüből kiválasztjuk a „Saját kód megváltoztatásá-t” (fel le nyilakkal) ha megtaláltuk #-et (vagy ok gombot) ütünk ezzel belépünk a kód változtatásba. Utána követjük a készülék által kiírt utasításokat. „Adjon új kódot” beírjuk a kívánt új kódot majd #-et ütünk.

4. Felhasználók: Itt van lehetőségünk új felhasználói kódok felvételére. Vagy a meglévő felhasználók szerkesztésére.
 - Új felhasználó: itt tudunk új felhasználót felvenni. Belépünk a menübe, ahol több menüpont található:
kód (itt adhatjuk meg a kódját)
 - Telefon kód,
 - Objektum (itt rendelhetjük területekhez)
 - Típus: normál vagy mester
 - Jogok: milyen jogokkal rendelkezzen a felhasználó
 - Név: Itt elnevezhetjük a felhasználót pl.: LillaA többi menüpont használata nem tanácsolt: ütemterv, létezési idő...
 - Felhasználó szerkesztése:
 - Itt van lehetőség a már meglévő felhasználók változtatására pl.: név, jogosultsági szint... Erre az előző menüben leírt módon van lehetőség (új felhasználó)
 - Felhasználó törlése:
 - Itt van lehetőség a már meglévő felhasználók törlésére. Ahoz, hogy törölni tudjunk vagy a nevét vagy a felhasználó számát (pl.:felhasználó5) kell tudni kiválasztjuk a törölni kívánt felhasználót majd töröljük
5. Zóna bypass / zóna kiiktatás: Lehetőség van zónák / érzékelők kiiktatására. Erre akkor lehet szükség ha egy érzékelőnk meghibásodott (nem engedi bekapcsolni a rendszert vagy amint bekapcsoljuk egyből riaszt). A menüből kiválasztjuk azt a zónát/érezkelőt melyet ki szeretnénk iktatni.
6. Idő beállítása: ebben a menüpontban van lehetőség az idő és dátum beállítására. Kövesse a kezelő kiírását pl.: írjon órát („óó:pp” – óra-perc, vagy „éé-hh-nn” – év-hónap - nap)
7. Hibák: Ez a menüpont csak akkor elérhető ha a rendszerben valami hiba található, ezt egy sárga led jelzi a kezelőn ami mellett egy felkiáltó jel látható. Ha van hiba a megtekintéséhez a # vagy az ok gombbal belépünk a hiba menüpontba, ekkor a kezelő kiírja a fennálló hibát. pl.: Ac hiba – nincs 220v, akkumulátor fesz. alacsony.....
8. Események: Ebben a menüpontban az elmúlt események visszatekinthetők, a kezelő a legutolsó eseményt mutatja majd a ↑ - gombbal haladhatunk az események között visszafelé. Ha volt egy riasztásunk akkor „zóna riasztást” kell keresnünk ha megtaláltuk akkor a ← gomb megnyomásával a kezelő kiírja riasztott zóna nevét pl.:nappali infra
9. Opciók megváltoztatása
10. Tesztek: A különböző kimenetek (szirénák, gsm hívók...) letesztelhetőek.
11. Szerviz elérés: itt lehet engedélyezni a telepítő kód működését. Ahány órát beírunk addig lesz használható a szerviz kód. Ha 99 órát írunk be akkor végtelen ideig elérhető a szerviz kód.

Kilépési késleltetés:mp

Belépési késleltetés:mp

Riasztási idő:perc

Be,kikapcsolás, riasztás törlése: kód #

Funkció gombok : Kód ↑
Kód ↓
Kód ←
Kód →

Telefonszámok:

Gsm

Vezetékes vonal

1.telefonszám.....név:.....

2.telefonszám.....név:.....

3.telefonszám.....név:.....

4.telefonszám.....név:.....

Távírányító gombkiosztása:

- :
- :
- :
- :
- ▲ :
- + ● :



Zóna elnevezése

Zóna 1:.....,Zóna17:.....

Zóna 2:.....,Zóna18:.....

Zóna 3:.....,Zóna19:.....

Zóna 4:.....,Zóna20:.....

Zóna 5:.....,Zóna21:.....

Zóna 6:.....,Zóna22:.....

Zóna 7:.....,Zóna23:.....

Zóna 8:.....,Zóna24:.....

Zóna 9:.....,Zóna25:.....

Zóna10:.....,Zóna26:.....

Zóna11:.....,Zóna27:.....

Zóna12:.....,Zóna28:.....

Zóna13:.....,Zóna29:.....

Zóna14:.....,Zóna30:.....

Zóna15:.....,Zóna31:.....

Zóna16:.....,Zóna32:.....

Out 1:.....,Out 6:.....

Out 2:.....,Out 7:.....

Out 3:.....,Out 8:.....

Out 4:.....,Out 9:.....

Out 5:.....,Out10:.....

riasztok-kamerak.hu